



Allgemeine Informationen/Besonderheiten

- LASA 2.0-Verstärker – eine von MBL entwickelte Technologie, die die Vorteile verschiedener Verstärkerkonzepte miteinander verbindet. Das Ergebnis ist ein Verstärker, der komplexe Lasten (Lautsprecher) souverän antreibt. Der Frequenzgang bleibt auch bei verschiedenen Lasten stabil und die Klangbalance über den gesamten Frequenzbereich homogen
- UNITY GAIN Funktion für maximale Transparenz und Auflösung der Musik bei niedrigem Rauschen und hohem Dynamikumfang
- Soft Clipping – auch bei sehr hohen Lautstärken bzw. Lasten geht der Verstärker sehr behutsam ins Clipping, ohne dabei aggressiv oder verzerrt zu wirken
- Die Stromversorgung erfolgt durch einen analogen Ringkerntrafo mit Schutzschirmtechnik im MU-Metallbecher
- 380 Watt (4 Ω) Leistung mit 28 Ampere Spitzen-Ausgangsstrom, Werte, die ein souveränes und unangestregtes Handling auch von höheren Pegeln versprechen
- Gleichrichter mit geringen Umladeverlusten
- Einfache Wahl der gewünschten Musikquelle durch intelligente Verwaltung der Eingänge von allen angeschlossenen Geräten
- Analoge Lautstärkeregelung über Schrittmotor und Potentiometer
- Nicht genutzte Eingänge können einfach deaktiviert werden und stören nicht mehr in der Eingangswahl
- Die Lautstärke beim Einschalten des Gerätes kann durch einfache Menü-Einstellung begrenzt werden, so dass keine gefährlich hohen Lautstärken beim Einschalten entstehen können (z. B. Schutz von Kinderohren und Lautsprechern)
- hochwertige vibrationsgedämpfte Vollkupfer-Lautsprecheranschlüsse (binding posts) des deutschen Herstellers WBT
- MBL SmartLink Version 2.0, dient der Vernetzung der MBL-Geräte untereinander und ermöglicht den Austausch von Statusinformationen
- Einfache und intuitive Bedienung durch intelligentes Fernbedienungskonzept
- SD-Kartenslot für einfaches Aktualisieren der Gerätesoftware
- "Made in Germany" - Entwicklung und Fertigung in MBLs eigener Manufaktur in Berlin



Ein- und Ausgänge

- 6 Eingänge (2 x CD RCA, 2 x Aux RCA, 1 x Processor in RCA, 1 x symmetrisch XLR)
- 2 Ausgänge (1 x Vorverstärker-Ausgang RCA, 1 x Record Out RCA)
- Optionaler Phono-Eingang
- Masseanschluß für angeschlossene Plattenspieler
- Lautsprecheranschlüsse (binding posts)
- 2 MBL SmartLink-Anschlüsse (RJ45)

Maße

Gerät:

- Breite: 45,0 cm
- Tiefe (ohne Kabel): 45,0 cm
- Höhe: 15,0 cm

Verpackung:

- Breite: 58,0 cm
- Tiefe : 52,0 cm
- Höhe: 33,0 cm